

2-Draht - Loop Powered Universalsignalwandler WT121



- Wandelt ein Pt100/500/1000, Ni100, Thermoelement oder Spannungssignal in 4 bis 20 mA, 20 bis 4 mA
- 16 Bit Auflösung (hohe Genauigkeit)
- Versorgung aus der Stromschleife 7 VDC bis 30 VDC
- Einfache Inbetriebnahme über Software
- Schnelle Montage durch Federklemmen

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/WT121>

Description

Der Signalwandler WT121 wandelt die Signale eines Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Thermoelements oder ein Spannungssignal in ein 4 mA bis 20 mA oder 20 mA bis 4 mA Normsignal um. Die Versorgung des Signalwandlers erfolgt aus der Stromschleife. Dabei ist das Ausgangssignal linear proportional zum Eingang. Der Signalwandler kann vor der Montage über Software vollständig eingestellt werden und ist sofort betriebsbereit. Bei der Programmierung über die Software ist keine Stromversorgung nötig, da diese über den Programmierstecker erfolgt.

Product details

Eingang:	Pt100 von -200 °C bis +650°C in 2-, 3- oder 4-Leiter-Technik; Ni100 von -60 °C bis +250°C in 2-, 3- oder 4-Leiter-Technik; Pt500 von -200 °C bis +650°C in 2-, 3- oder 4-Leiter-Technik; Pt1000 von -200 °C bis +200°C in 2-, 3- oder 4-Leiter-Technik; ThermoelementTyp: S,T,J,N,K,E,R,B; Potentiometer: 500 Ohm bis 1700 Ohm (bis zu 100 kOhm mit externen parallelem Widerstand); Spannung: -150 mV bis +150 mV; über Software einstellbar.
Auflösung:	16 Bit
Ausgang:	4 mA bis 20 mA oder 20 mA bis 4 mA, über Software einstellbar.
Versorgung:	7 VDC bis 30 VDC aus der Stromschleife.
Genauigkeit:	+/-0,1 % des Messbereichs oder 0,1 ° C.
Netzfilter:	50 Hz / 60 Hz
Reaktionszeit:	< 620 msek (mit aktivem Netzfilter)
Temperaturkoeffizient:	< 100 ppm (30 ppm typisch)
Abtastrate:	300 msek (mit aktivem Netzfilter)
Umgebungsbedingungen:	30 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C Betrieb: -40 °C bis +85 °C Lager: -40 °C bis +105 °C
Safety:	EN61010-1:2013-10

EMC:	EN61000-6-2:2006-10 EN61000-4-4:2013-01 EN61000-6-4:2007-11 + A1:2013-01 EN61000-4-5:2015-05 EN61000-4-2:2011-04 EN61000-4-6:2014-09 EN61000-4-3:2007-04 + A1:2009-01 + A2:2011-01 EN61000-4-11:2006-02
Anschlussart:	Federklemmen von 0,2 bis 2,5 mm²
Schutzart:	IP20
Gehäuse:	Stabiles Kunststoffgehäuse PBT
Gewicht:	ca. 28 g
Lieferumfang:	Gerät, Betriebsanleitung
Hersteller:	SENECA S.r.l.

Products Order no.


WT121000	2 Draht Loop Powered Universal Signalwandler
----------	--

Accessories Order no.

WS117P00	WS117P Software / Kabel Kit
----------	-----------------------------


Drawings

Schleifenwiderstand



Drawings

Abmessungen (mm)



Abmessungen in mm


Drawings

Programmierung über PC



Drawings

Anschlussmöglichkeiten



Anschlussmöglichkeiten



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Phone: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

