LED-Handstroboskop Nova Strobe dbl

- Netzunabhängig durch Akkubetrieb
- 30 bis 500.000 Blitze pro Minute
- Interne Phasenverzögerung
- Externe Triggerung und Synchronisation möglich/Triggerflanke wählbar
- Hinterleuchtete brillante LCD-Anzeige mit vielen Funktionen
- Bis zu 10 Stunden Akkubetrieb

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/NOVSDBLx

Beschreibung

Das LED-Stroboskop wird zur Drehzahl- bzw. Schwingungsmessung oder auch für Bewegungsbeobachtungen eingesetzt. Durch seine handliche Bauform und sein geringes Gewicht lassen sich selbst Messungen an schwer zugänglichen Stellen einfach durchführen. Die Blitzfrequenz wird über einen Drehknopf oder auch Tasteneingabe eingestellt und auf dem Display angezeigt. Das Gerät verfügt zusätzlich über einen Triggereingang und einen Triggerausgang, wodurch eine externe Triggerung bzw. Synchronisation ermöglicht werden. Die Versorgungsspannung wird von einem internen wiederaufladbaren Akku geliefert.

Produkt-Details

Anzeige:	Digitale hinterleuchtete brillante 6-stellige LCD-Anzeige.
Bedienung:	12 Tasten auf der Ansichtsseite, eine übersichtliche und hinterleuchtete LCD-Anzeige und ein seitlicher Drehknopf ermöglichen eine schnelle und einfache Bedienung.
Dynamischer Drehknopf:	Der Knopf mit einem inkrementalen Drehgeber verstellt die Blitzfrequenz.
Frequenzbereich Stroboskop:	30 min bis 500.000 min (0,5 bis 8.333,33 Hz). Blitzfrequenz-Auflösung: 0,01 FPM. Genauigkeit: 0,004 % der Einstellung oder +/- letzte Ziffer. Frequenzeinstellung über Drehknopf, Tastatur oder externes Triggersignal
Tachometer:	Anzeige der Drehzahl bei externer Triggerung: 0 bis 500.000 U/min. Genauigkeit: +/-0,001 % der Anzeige oder +/- letzte Ziffer.
Blitzdauer:	Einstellbar bis 14 Grad/3.000 µs max.
Speicher:	Letzte Frequenz wird gespeichert. Zusätzlich 6 verschiedene Frequenzen speicherbar.
Blitzenergie:	typ. 3.000 LUX bei einer Blitzfrequenz von 6.000 Blitzen pro Minute. Farbtemperatur von 6.300 °K.
Betriebsdauer:	Akku-Kapazität 8 bis 10 Stunden bei 1.800 min.
Spannungsversorgung:	6 VDC über internen, aufladbaren NiMH-Akku.
Triggerausgang:	Ermöglicht eine Synchronisation mit anderen Geräten. Anschluss über 2-poligen, 3,5 mm Klinkenstecker. Der Ausgang ist TTL-kompatibel und entspricht der Blitzfrequenz des Stroboskops. Triggerflanke auswählbar (steigende oder fallende Flanke).
Triggereingang:	Ermöglicht eine externe Triggerung des Stroboskops. Anschluss über einen 3-poligen, 3,5 mm Klinkenstecker. Der Eingang ist TTL-kompatibel (24 Volt max.). MinimaleTriggerimpulsbreite: 500 ns. Der interne Oszillator und der Drehknopf zur Frequenzeinstellung sind deaktiviert, solange ein Klinkenstecker eingesteckt ist.
Hersteller:	Monarch Instrument, USA

Bestell-Nr. Produkt(e)

NOVSDBL0	LED-Stroboskop dbl (mit Netzteil)
NOVSDBLK	LED-Stroboskop dbl Kit (mit Netzteil und Kunststoffkoffer)

Bestell-Nr. Zubehör

NOVASPC1	Spritzwasserschutzhülle
NOVGSCH0	Gummischutz für Stroboskop
NOVSNET0	Universalladegerät für Stroboskop/ PALMSTROBE
NODBXBAT	Ersatzakku

WACHENDORFF
Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de